

# EGU130HLR, Embraco, ASPERA, 1/3Hp, Lbp, Compressor, Hermetic, 313 W, Oil Volume (L) 0.18 Oil POE 22 Vladagent, R-134, B/Hz/f 220-240 V /50/1

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 26 May 2020

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_EmbraCo\\_Aspera\\_Compressor1Télécharger](#)

Embraco Type Compressor Hermetic Piston (LBP) Performance (W) EN 12900 313 Oil Volume (L) 0.18 Oil Type POE 22 Vladagent (Freon) R-134 Cylinder Volume (voir3) 10.61 Pipeline d'aspiration (pouce) 5/16" Pipeline de pompage (pouce) B/Hz/f 220-240 V /50/1 Hauteur (mm) 186 Poids (kg) 10,8

Embraco est une société internationale dont le siège social est situé au Brésil, opère sur le marché depuis 42 ans, se spécialise dans les systèmes de refroidissement et est un leader mondial dans la production de compresseurs hermétiques. Dans les années 1990, l'entreprise a commencé à déplacer des installations de production en dehors du Brésil et a commencé à établir un réseau international pour la vente de marchandises, renforçant le statut de leader mondial. En outre, des composants électriques et en fonte et des systèmes de refroidissement entiers (à usage domestique et commercial) ont été ajoutés à la production de compresseurs dans les usines situées au Brésil, en Italie, en Chine, en Slovaquie et au Mexique. Elle produit également des composants électroniques utilisés dans l'optimisation des appareils ménagers. En raison de sa qualité, de sa fiabilité et de sa technologie, elle répond aux préférences de la plupart des fabricants d'appareils ménagers et des plus grands fabricants d'équipements de réfrigération.



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

EGAS80HLR	6,36	1/5	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	LBP	189	1,54	55	80	125	173	228	293	372	-	
FFU70HAK	6,36	1/5	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	185	1,43	55	80	119	166	224	293	375	471	
FFU570HAK	6,36	1/5	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	191	1,42	55	77	124	170	222	285	363	462	5
FFU80HAK	6,76	1/5	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	201	1,37	55	95	133	183	244	319	407	509	6
FF7,5HBK	6,92	1/6	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/M/HBP	154	1,00	55	71	106	149	202	263	341	431	5
EGAS90HLR	7,15	1/4	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	LBP	219	1,50	55	97	144	198	261	336	426	-	
EGAS100HLP	7,95	1/4	220-240V 50HZ 1 ~	RSIR/RSCR	LST	LBP	241	1,58	55	108	157	222	304	402	514	-	
EGAS100HLR	7,95	1/4	220-240V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	LBP	251	1,52	55	108	164	226	299	384	485	-	
FFU100HAK	7,95	1/4	220-240V 50HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	248	1,43	55	123	167	226	302	393	500	623	7
FF8,5HBK	7,95	1/5	220-240V 50HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/M/HBP	194	1,11	55	82	119	168	230	306	398	506	6
FF110HAK	9,04	1/4	220-230V 50/60HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	249	1,30	55	106	154	220	302	400	512	636	
<b>EGU130HLR</b>	10,61	1/3	220-240V 50HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	LBP	313	1,50	55	141	211	288	378	489	626	-	
FFU130HAK	10,61	1/3	220-240V 50HZ 1 ~	CSIR	LST/HST	L/MBP	309	1,38	55	132	203	280	370	477	607	764	
FF112HBK	11,14	1/3	220-240V 50HZ 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/M/HBP	319	1,25	55	152	210	287	382	498	633	790	9
FFU160HAK	12,92	1/3	220-240V 50HZ 1 ~	CSIR	LST/HST	L/MBP	374	1,42	55	188	268	356	460	584	736	918	11



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)





Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)